

Večne kasete za Brother SH900

Za razliko od navadnih kaset so kasete SH večne in imajo dvakrat večjo kapaciteto kot navadne.

Poglejte na sliko.

Večne kasete se ponijo po principu vakuma. Polnilna luknja je na spodnji strani. Kot kaže slika 2.

Ko se kasete izprazni vzamemo brizgo in jo

napolnimo s črnolom. Za črno kaseto potrebujemo kar 35ml zato otrebujemo brizgo s 60cc prostornine. V barvne kasete pa gre 20ml črnla.

Črnilo mora biti posebno za brotherje - nikar ne uporabljajte univerzalnih črnil ker so "za en drek".

In največ kar boste naredili je uničili glavo.

Ko ste napolnili brizgo je na vrsti naslednji korak -

lepijenje oddušnika - kot kaže slika 3. Ta korak je

bistvenega pomena. Namreč - če je oddušnik odprt

v kaseti ne boste mogli ustvariti vakuma in se ne bo

pravilno napolnila.

Po tem koraku vam ostane še polnjenje.

V luknjo na spodnji strani kot prikazana na sliki 2,

vstavite brizgo (brez igle!) in začnete srkati zrak

iz kasete.

Ko pridete do konca spustite ročaj brizge, da črnilo

šteče v kaseto.

Če je potrebno ta postopek ponovite večkrat, dokler

kasete ni polna.

Potem odstranite nalepko z oddušnika in brizgo

iz kasetke in jo vstavite v printer.

To je vse.

